

MISTURADOR 7 CANAIS BLINDADO

CÓDIGOS: 1050-E, 1050-EU e 1055-F

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO THEVEAR.

- 1° Adquirindo este produto, você opta pelo melhor que existe no mercado brasileiro, com garantia e assistência técnica em todo Brasil e a qualquer momento.
- 2° Optando por um produto genuinamente Nacional, **você colabora** com a manutenção e ampliação da capacidade produtiva e com a geração de empregos em nosso país.



Os misturadores códigos 1050-E, 1050-EU e 1055-F são aparelhos utilizados em instalações coletivas, onde se deseja "somar", canais de diferentes frequências e origens, em uma única saída, ou seja, em um único cabo. O misturador cód. 1050-E possui 8 entradas e uma saída, sendo sete entradas para canais de TV e uma entrada para FM (3 canais na banda I, 1 entrada para FM e 4 canais na banda III).

É possível sob encomenda, colocar canais de letra no misturador cód. 1050-E, obedecendo a configuração do item anterior, isto é, sai um canal da banda III e entra um de letra. O mesmo pode ser feito para se colocar um filtro de UHF (filtro passa altas).

O misturador cód 1055-F, também com 8 entradas e uma saída, é usado para misturar canais de letra, banda média e superbanda, e canais banda III.

O misturador cód 1050-EU, também com 8 entradas e uma saída, é usado para misturar canais de UHF, banda IV e banda V. A separação entre os canais deve ser de no mínimo dois canais.

Estes misturadores possuem um atenuador variável de 0 a 20 dB na entrada de cada canal. Assim além de misturar, é possível ajustar independentemente o nível de sinal de cada canal.

Os misturadores utilizam conectores do tipo F-fêmea, e são construídos em uma caixa metálica, o que lhes conferem uma ótima blindagem elétrica.

Ao fazer o pedido de compra do misturador cód. 1050-E, 1050-EU ou 1055-F, é necessário especificar os canais de entrada que se deseja misturar, pois o misturador é produzido especificamente para cada localidade ou cidade, em função dos canais presentes na região.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	1050-E	1055-F	1050-EU
Faixa de frequência	VHF (banda I, III + FM)	90 a 300 Mhz	UHF (banda IV e V)
R.O.E.	$\leq 1,5$	$\leq 1,4$	$\leq 1,4$
Perda de Inserção	BANDA I ≤ 3 dBc BANDA III ≤ 8 dBc	BANDA MÉDIA e BANDA III ≤ 4 dB SUPER BANDA ≤ 6 dB	BANDA IV ≤ 10 dB BANDA V ≤ 9 dB
Atenuação entre BANDA I e BANDA III	≥ 35 dB	-	-
Atenuação entre canais não adjacentes	≥ 25 dB	≥ 20 dB	≥ 20 dB
Atenuação ajustável	de 0 à 20 dB	de 0 à 20 dB	de 0 à 20 dB
Número de entradas	8	8	8
Impedância de entrada - saída	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Dimensões	90 x 48 x 240 mm	90 x 48 x 240 mm	90 x 48 x 240 mm
Peso	643 g	643 g	770g

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL - CEP 08597-660
FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

