

MODULADOR A CRISTAL CANAL 3

CÓDIGO: 866-C3

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO THEVEAR.

1º Adquirindo este produto, você opta pelo melhor que existe no mercado brasileiro, com garantia e assistência técnica em todo Brasil e a qualquer momento.

2º Optando por um produto genuinamente Nacional, você colabora com a manutenção e ampliação da capacidade produtiva e com a geração de empregos em nosso país.



Os moduladores são equipamentos compactos e versáteis, que servem para transformar os sinais de vídeo e áudio, provenientes de câmeras de vídeo, receptores de satélite, DVD, etc, em sinais de RF nas frequências e formato dos sinais recebidos pelos aparelhos de TV, na faixa de canais de VHF e UHF ou CATV.

Os moduladores 866-C3 possuem ajustes externos, por meio de trimpots, do volume de áudio e do nível de vídeo. Estes ajustes são úteis para compatibilizar os moduladores com os produtos existentes no mercado conferindo-lhes assim, grande flexibilidade de uso.

A chave seletora de tensão 110/220V, localizada na parte interna do produto, sai de fábrica ajustada para 220V. Para alterar a tensão de rede, é necessário retirar a tampa traseira do modulador para ter acesso à chave.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	866-C3
CANAL DE SAÍDA	3 ou 4
LARGURA DA FAIXA	10 MHz
NÍVEL DE SAÍDA	75 ± 1 dBµV
ESTABILIDADE EM FREQUÊNCIA	± 100 ppm
MODULAÇÃO	AM DSB (DUPLA BANDA LATERAL)
HARMÔNICAS	< 60 dBc
CONECTOR / IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	TIPO "F" / 75Ω
FREQUÊNCIA DA SUBPORTADORA DE ÁUDIO	4,5 MHz
NÍVEL DA SUBPORTADORA DE ÁUDIO	- 12 ± 1 dBc
ENTRADA DE VÍDEO	AJUSTÁVEL DE 0,8 À 1,5 Vpp
CONECTOR / IMPEDÂNCIA ENTRADA DE VÍDEO	TIPO RCA / 75Ω
ENTRADA DE ÁUDIO	AJUSTÁVEL DE 1 À 4 Vpp
CONECTOR / IMPEDÂNCIA ENTRADA DE ÁUDIO	TIPO RCA / 1000 Ω
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0 a +40° C
ALIMENTAÇÃO / CONSUMO	110 a 135Vac / 200 a 230Vac (CHAVE DE SELEÇÃO INTERNA)
CONSUMO MÁXIMO	2,2 W ou 1,6 kW.h/mês
PESO	220 g
DIMENSÕES	92 x 109 x 50 mm.

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



THEVEAR

AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL - CEP 08597-660
FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

